

LA SOLUZIONE
SICURA PER LE
AREE ESTERNE

Sirena d'Allarme - esterna

HmlP-ASIR-O

Sentirsi sempre completamente al sicuro: questa sirena di allarme sicura e a prova di manomissione ha un alloggiamento resistente alle intemperie e in caso di pericolo emette un forte segnale acustico e luci di segnalazione a LED ben visibili per dare l'allarme e mettere in fuga i ladri. La sua peculiarità è una cella solare che accumula energia sufficiente per consentire il funzionamento in piena autonomia.



homematic ^{IP}

La casa intelligente che avete sempre sognato.

UNA CASA SICURA CON HOMEMATIC IP

Se abbinata ad es. a un rilevatore di movimento o a un contatto per finestre, quando rileva la presenza di un intruso in casa assicura un allarme immediato con un forte segnale acustico (100 dB) e luci di segnalazione a LED ben visibili. In questo modo dissuade gli intrusi e allo stesso tempo attira l'attenzione dei vicini.

Contemporaneamente gli utenti ricevono una notifica push tramite l'app Homematic IP che li informa se a casa c'è qualcosa che non va.



Per il funzionamento è necessario il collegamento a uno dei seguenti sistemi:

- Homematic IP Access Point con applicazione gratuita per smartphone e servizio Cloud gratis
- sistemi abbinati di fornitori terzi

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	cella solare + gruppo batterie, NiMH, 3,6 V, 1200 mAh (3 batterie da 1,2 V HR6/mignon/AA)
Tensione esterna di carica	5 VDC/500 mA
Corrente assorbita	500 mA max.
Grado di protezione	IP44
Temperatura ambiente	tra -20 e +50 °C
Dimensioni (L x A x P)	110 x 230 x 87 mm
Peso	755 g (compresa batteria)
Banda di frequenza radio	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Portata radio tipica in campo libero	300 m
Volume altoparlante piezoelettrico	100 dB (entro 1 m di distanza)

ALIMENTAZIONE DI LUNGA DURATA

L'alimentazione della sirena è assicurata da una potente cella solare, un sistema autonomo e duraturo che richiede pochissima manutenzione e la rende una soluzione versatile.

Grazie a tre batterie nichel-metallo idruro (NiMH) l'energia accumulata è sufficiente a garantire un funzionamento affidabile anche durante la notte o nelle giornate nuvolose. Se necessario, il gruppo batterie può essere ricaricato tramite la presa micro-USB.

A PROVA DI GUASTO E AFFIDABILE

Grazie alla comunicazione diretta tra gli apparecchi l'allarme viene attivato anche se non è attiva la connessione internet/al Cloud. La sirena resta attiva anche se l'Access Point viene manomesso o distrutto, ad es. da uno scassinatore.

TUTTO SOTTO CONTROLLO

L'applicazione Homematic IP App consente di visualizzare una panoramica aggiornata del sistema Smart Home per sentirsi sicuri anche quando si sta fuori casa. Il collegamento a una videocamera Smartfrog aumenta la sicurezza e consente di avere sempre una panoramica aggiornata di casa propria.

PRATICO MONTAGGIO SENZA FILI ELETTRICI

L'alimentazione a cella solare e l'alloggiamento resistente alle intemperie (IP44) consentono di montare la sirena in un punto qualsiasi all'esterno della casa. Per l'installazione si può scegliere un punto ben visibile dalla strada e fuori dalla portata dei malintenzionati. In caso di pericolo il contatto anti-sabotaggio segnala ogni tentativo di manomissione o smontaggio per una maggiore sicurezza.

SELEZIONE PERSONALIZZATA DEI SEGNALI DI ALLARME

Nell'app si possono selezionare singolarmente sia i segnali acustici e ottici che la sirena emette, sia la durata dell'allarme.

DATI PRODOTTO

Codice articolo	153208A0
Codice EAN	4047976532087
Sigla	HmlIP-ASIR-O
Unità di imballaggio	8
Dimensioni imballaggio	280 x 185 x 147 mm
Peso, imballaggio compreso	1190,6 g

FORNITURA

Homematic IP Sirena d'Allarme – esterna
Materiale di montaggio
Istruzioni per l'uso