

PAST HET SMARTHOME
AAN DE ACTUELE
WEERSITUATIE AAN

Weersensor – basic


HmlIP-SWO-B

De Homematic IP Weersensor – basic is de instapvariant bij de weersensoren van Homematic IP. Het apparaat is uitgerust met essentiële sensoren, registreert daarmee betrouwbaar en exact de actuele weersituatie en biedt binnen het Homematic IP systeem allerlei toepassingsmogelijkheden.



homematic ^{IP}

Slim wonen, dat fascineert.



VERGELIJKING VAN DE HOMEMATIC IP WEERSENSOREN

	basic	plus	pro
Temperatuur	✓	✓	✓
Luchtvochtigheid	✓	✓	✓
Windsnelheid	✓	✓	✓
Windrichting	-	-	✓
Helderheid	✓	✓	✓
Zonneschijnduur	✓	✓	✓
Begin regen	-	✓	✓
Hoeveelheid regen	-	✓	✓

De werking vereist de aansluiting op een van de volgende oplossingen:

- Homematic IP Access Point met gratis smartphone-app en kosteloze cloudservice
- Oplossingen van externe partners

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	3x 1,5 V LR6/mignon/AA
Batterijlevensduur	2 jaar (typ.)
Meetbereik	
Temperatuur	-20 tot +55 °C
Luchtvochtigheid (relatief)	1 tot 99 %
Helderheid (relatief)	0 tot 100.000
Windsnelheid	0 tot 200 km/h
Afmetingen (b x h x d)	15 x 42 x 15 cm (zonder paal)
Afmetingen roestvrijstalen paal (h x ø)	1,58 m x 25 mm
Gewicht	463 g (incl. batterijen)
Zendfrequentieband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typisch bereik in het vrije veld	400 m

WEERGAVE VAN ACTUELE WEERGEGEVENS

De volgende weergegevens worden geregistreerd:

- ✓ temperatuur
- ✓ luchtvochtigheid
- ✓ windsnelheid
- ✓ helderheid
- ✓ zonneschijnduur

De gemeten gegevens worden in de Homematic IP App weergegeven. Zo bent u ook onderweg steeds op de hoogte van het weer thuis.

FLEXIBEL EN ROBUUST

Dankzij de draadloze communicatie en de batterijvoeding kan de weersensor eenvoudig gemonteerd en flexibel geplaatst worden. In het vrije veld bedraagt de reikwijdte tot 400 m. De robuuste grondpen van rvs waarborgt een veilige verankering in de grond. Als alternatief kan het apparaat met behulp van klemmen ook op een paal worden gemonteerd. Op deze wijze kan de weersensor overal perfect worden gepositioneerd om de actuele weersituatie exact te bepalen en bijv. de zonwering bij opkomende sterke wind in te sturen.

VEELZIJDIGE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

In combinatie met andere Homematic IP-apparaten kan de weersensor het dagelijks leven comfortabeler maken: in een inrichting voor de stormbeveiliging kunnen rolluiken vanaf een zelf gedefinieerde windsnelheid automatisch omlaag worden gestuurd. De weersensor zorgt daarmee bovendien voor de beveiliging van het smarthome.

SLIMME AANVULLINGEN

De regensensor en de lichtsensoren van Homematic IP vormen ideale aanvullingen op de weersensor om de zonwering in geval van regen meteen te beschermen of de rolluiken bij sterke zonnestraling automatisch omlaag te sturen.



LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer	152056A0
EAN-code	4047976520565
Apparaatcode	HmlP-SWO-B
Verpakkingseenheid	4
Afmetingen verpakking	564 x 184 x 147 mm
Gewicht incl. verpakking	1986,3 g

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Weersensor – basic
 Roestvrijstalen paal
 Buisverbinder, slangklem en verbindingsprofiel
 Schroevendraaier (v. binnenzeskantschroef met ronde kop)
 1,5 V-batterijen LR6/mignon/AA (3x)
 Handleiding