

Enchufe conmutador

Nº de art.: 157338A0



Propiedades del producto

- Permite conectar y desconectar los dispositivos enchufados, por ejemplo, lámparas de pie
- Regulación exacta de los radiadores eléctricos en conexión con los Homematic IP Termostatos de pared
- Opcionalmente se puede utilizar para aumentar el alcance de la señal
- Como aplicación de seguridad, en caso de alarma, el aparato emite automáticamente una luz de alarma, por ejemplo
- Cómodo control mediante la App Homematic IP, p. ej. a través del perfil temporal individual para la conexión automática del dispositivo conectado
- Manejo manual: El dispositivo también se puede conectar y desconectar directamente desde el aparato
- Montaje fácil: se monta rápidamente y sin herramientas
- Escaso consumo eléctrico en reposo
- Gracias a su construcción compacta, el enchufe conmutador no molesta a los enchufes colindantes
- Cómodo control de voz personal (p. ej. a través de Alexa de Amazon)
- El uso exige la conexión a uno de los siguientes sistemas:
 - Homematic IP Access Point con la App para smartphone y el servicio Cloud-Service gratuitos
 - Soluciones combinadas con sistemas de otras marcas

Datos técnicos

Tensión de alimentación	230 V/50 Hz
Consumo de corriente	máx. 13 A
Potencia absorbida en reposo	< 0,3 W
Potencia de conexión máx.	3 kW
Tipo de carga	Carga óhmica
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	de -10 a +35 °C
Dimensiones (A x H x P)	70 x 70 x 39 mm (sin clavija de enchufe)
Peso	154 g
Banda de radiofrecuencia	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Alcance típ. en campo abierto	400 m

Datos logísticos

Número de artículo	157338A0
Código EAN	4047976573387
Nombre abreviado	HmlIP-PS-2
Unidad de embalaje	45
Medidas del embalaje	122 x 112 x 97 mm
Peso incl. embalaje	290,0 g

Volumen de suministro

Homematic IP Enchufe conmutador

Instrucciones de uso